FR MICRO SYSTÈME BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB

DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Affichage LED
2. Compartiment CD
3. Indicateur Bluetooth
4. Capteur pour télécommande
5. Haut-parleurs
6. Zone Bluetooth® NFC
7. ⏻ / SOURCE: Veille/ Marche; Pour sélection le mode de fonctionnement: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
8. Touche LD: Renforcement des basses, Marche/ Arrêt
9. Touche LD: Réglage de l'intensité lumineuse de l'affichage
10. Touche AUDIO: Réglage des graves/ des aigues
11. Touche ALM. / SLEEP: Réglage de l'heure de l'alarme, choix de la durée de la lecture
12. Touche ⏮ / CLOCK / ⏭ (⏯): réglage de l'heure de l'horloge; Arrêter la lecture; Mise en pause
13. Touche ▲: Ouverture/ Fermeture du tiroir de disque;
14. Touche ▲ / ▼: Sélectionner vers le haut/ vers le bas; Dossier haut/ bas
15. Touche ⏮, ⏭: Saut/ recherche rapide/ Syntonisation
16. Touche PAIRING: Lecture/ Pause; Fonction de couplage Bluetooth
17. Touche REP.: Répétition de la lecture
18. Touche RAND.: Lecture aléatoire; Désactiver la fonction de lecture aléatoire;
19. Touche ATS / PROG.: Sauvegarde et mise en mémoire automatique des stations; Programmation de séquence de lecture
20. Touche ⏮, ⏭: Saut/ recherche rapide/ Syntonisation

MISE EN PLACE DES PILES

Insérez 2 piles AAA/LR03 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

ALIMENTATION

Mise en/hors fonctionnement secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation électrique de 100-240V~ 50/60Hz.

Lorsque l'appareil est en mode veille, il consomme encore une faible quantité d'alimentation.

REMARQUE: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'aucune opération n'est effectuée au bout d'environnement une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

Avertissements

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils.
- Eloignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le secteur.
- En cas de non-utilisation prolongée ou lors d'un orage, retirez la fiche de l'adaptateur du courant pour éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu !
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

ATTENTION:

Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, maintenez la touche ⏻ enfoncée pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour régler les minutes.
2. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité, ou sur ⏮, ⏭ de la télécommande pour régler l'heure. Appuyez sur ⏮, ⏭ pour confirmer et le chiffre des minutes se met à clignoter.
3. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité, ou sur ⏮, ⏭ sur la télécommande pour régler les minutes. Appuyez sur ⏯ pour confirmer.

COMMANDES AUDIO

LOUDNESS

Appuyez sur la touche **LD** sur la télécommande pour activer / désactiver la fonction loudness.

Loudness activé: L'écran affiche « LOUD ».

Loudness désactivé: L'écran affiche « LOUF ».

GRAVES / AIGUES

Appuyez sur la touche **AUDIO** sur la télécommande pour choisir la fonction graves ou aigues, l'écran correspondant s'affiche. Puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le niveau 1-3 des graves ou des aigues.

GRAVES: L'écran affiche: « BAS »

AIGUES: L'écran affiche: « TRE »

EQUALISEUR

Appuyez de manière répétée sur la touche **EQ** de la télécommande pour sélectionner votre mode préféré: « FLAt » (défaut), « CLAS » (classique), « POP » ou « JAZZ ».

La sélection s'affichera sur l'écran pendant quelques secondes.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur ⏻ / SOURCE pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez longuement sur la touche ⏻ de l'appareil ou appuyez brièvement sur la touche ⏻ de la télécommande pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth®* ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. « bt » s'affichera à l'écran. L'indicateur Bluetooth clignotera rapidement.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez «MUSE M-808BTC» dans la liste des appareils. (consultez le manuel d'instruction de l'appareil pour les détails de connexion). Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, entrez «0000». Une fois connecté, l'indicateur Bluetooth arrêtera de clignoter et la connexion Bluetooth sera établi correctement couplé, une indication sera entendu. L'indicateur Bluetooth s'allumera.

Astuce: Si vous avez précédemment votre ancienne Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, vous devrez déconnecter l'appareil actuellement connecté avant de pouvoir suivre les étapes ci-dessus pour la connexion. Consultez le manuel d'instruction fourni avec votre appareil Bluetooth.

Appuyez sur **PAIRING** sur la télécommande pour activer / désactiver la fonction Bluetooth. Lorsque vous rallumerez l'unité, elle essayera automatiquement de se reconnecter avec le dernier appareil Bluetooth.

Utiliser un appareil Bluetooth

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. « bt » s'affichera à l'écran. Le mode Bluetooth s'activera automatiquement.

Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil Bluetooth pour écouter de la musique.

Utiliser un appareil NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie qui permet la communication sans fil de courte portée entre des appareils compatibles NFC, comme les téléphones mobiles.

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode Bluetooth. L'écran affichera « bt » . Activez la fonction NFC de votre téléphone mobile. Touchez la zone NFC de l'appareil avec votre téléphone mobile. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Lecteur Bluetooth

1. Activez le NFC et le Bluetooth sur vos appareils Bluetooth (consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails), appuyez sur la zone de reconnaissance NFC sur la batte **NFC** sur l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. L'appareil et l'unité seront connectés à cette unité via Bluetooth.
2. Choisissez et lisez un fichier audio ou musical sur votre appareil NFC.
3. Pour interrompre la connexion, touchez l'appareil NFC sur le marquage **NFC** de cette unité à nouveau.

Remarque: La portée opérationnelle entre l'unité principale et un appareil NFC est environ de 10 mètres.

CODE NFC Tag

Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son sourround stéréo il vous faudra alors deux haut-parleurs Bluetooth M-880 BTC afin obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devez acheter deux unités M-880 BTC.

Astuces: La déconnexion commande entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

4. Allumez les deux haut-parleurs Bluetooth M-880 BTC. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth sur les deux haut-parleurs.
5. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton **ALM.** sur l'un des haut-parleurs (haut-parleur qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche)) jusqu'à ce que vous entendez la notification sonore «Recherche en cours» sur les deux haut-parleurs. Le haut-parleur principal (canal gauche) va connecter au second haut-parleur (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus. Vous entendrez la notification sonore «Couplage réussi» (Stereo pairing) lorsque les deux haut-parleurs seront connectés avec succès.
6. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple votre smartphone).
7. Jouez votre chanson et réglez le son prend un stéréo.
8. Appuyez sur **PAIRING** sur la télécommande pour interrompre la lecture.
9. Appuyez à nouveau sur **PAIRING** pour reprendre la lecture.
10. Maintenez enfoncé le bouton ⏮ les deux haut-parleurs principal pour déconnecter le couplage stéréo.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-880 BTC" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir de disque, insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez à nouveau sur ▲ pour fermer le tiroir de disque. L'écran affiche « LOAd » puis « rEAd » et « trACK 1 ».
3. Appuyez sur ⏯ pour lancer la lecture.

RADIO

Écoute de la radio

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. La fréquence FM s'affichera.

Recherche manuelle

1. Choisissez une station autrement qu'appareil doit être transporté.
2. Réglez le volume par ⏮ ou ⏭ au niveau désiré.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ⏮ ou ⏭ pour lancer la recherche. La recherche s'arrêtera automatiquement lorsque la fonction aura trouvé une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ⏮ ou ⏭.

REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

Stations préréglées

Cet appareil peut mémoriser 30 stations FM.

Mémoriser manuellement

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur ⏯ de ⏯ / appareil sur l'écran.
3. Appuyez sur ⏮ sur l'unité ou sur ▲ / ▼ de la télécommande pour choisir une chaîne de préréglage.
4. Appuyez sur ⏯ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez sur **ATS / PROG.** télécommande et l'unité enregistrera automatiquement les 30 premières stations FM. Lorsque vous mémoriserez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station en mémoire.

Écoute des stations préréglées

Appuyez sur ⏮ ou ⏭ sur l'unité ou sur ▲ / ▼ de la télécommande pour choisir votre station en préréglée.

Réglez le volume par ⏮ ou ⏭ au niveau désiré.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affiche " USb " puis affiche " rEAd ", lecture commence automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- Soyez très prudent lorsque vous utilisez le port USB.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 sur l'appareil USB.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez de l'endommager.
- Le port USB ne doit pas être utilisé pour connecter un ordinateur. Il ne sert qu'à pour endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/USB)

Répétition de la lecture

Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allume

- Répétition du disque/ périphérique: « rEP.dir » (MP3 seulement)
- Répétition du répertoire, l'écran affiche " rEP.F " (MP3 seulement)
- Répétition du plage, l'écran affiche " rEP.1 "
- Répétition de toutes les plages: « rEP.All »

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** à nouveau pour désactiver la fonction de lecture aléatoire à l'arrêt.

Lecture Programmée

1. En mode à arrêt, appuyez une fois sur le bouton ⏯ (appuyez sur la touche **PROG.** sur l'écran affiche « PrO.0 », l'indicateur de programme s'allumera.
2. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭ puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 99 pistes.
4. Appuyez sur ⏯ pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur ■ deux fois pour annuler la lecture programmée. Appuyez sur ■ deux fois pour annuler la fonction.

Recherche avant/arrière (sur l'écoute)

Appuyez sur ⏮ de l'appareil ou sur ▲ de la télécommande pour sélectionner la première plage du morceau actuellement en cours de lecture. Appuyez sur ⏭ pour sélectionner la première plage du morceau suivant. Appuyez sur ⏮ pour sélectionner la première plage du morceau précédent (ou disque ou de USB).

Appuyez sur la touche ⏮ de la télécommande pour lire la première piste du répertoire précédent (ou disque ou de USB).

À l'aide des touches 10/0, 10+

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, et la lecture commencera automatiquement à partir de la piste choisie.

Par exemple: Si vous voulez saisir un numéro de piste supérieur à 9, utilisez les touches **+10**, puis **0-9**. Par exemple, pour saisir le numéro 23, appuyez d'abord sur la touche **+10** deux fois, puis sur la touche **3**.

Exemple 2: Pour sélectionner le 14e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **4**, puis sur la touche **+10**.

Exemple 3: Pour sélectionner le 25e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **5**, puis sur la touche **+10**.

(5+10+10+25)

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble non fourni).
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la source AUX. L'écran affiche « AUX ».
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sonore souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **ALM.** pour sélectionner le mode de réveil: USB, FM, Bluetooth, CD.
2. Maintenez enfoncé le bouton **ALM.** pour entrer en mode de réglage d'alarme.
3. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité ou sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer et le chiffre des minutes clignote.
4. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité ou sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur **ALM.** de nouveau. L'indicateur d'alarme reste allumé.

REMARQUES:

- Fonction d'alarme désactivée lorsque le moment de l'alarme a été atteint.
- S'il n'y a pas d'entrée de son de la part de la source du réveil de votre choix, lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode FM automatiquement après environ une minute.
- Si la source de réveil est le mode FM, choisissez la station de radio de votre choix avant d'éteindre l'unité.

ARRET DE L'ALARME

- Répétition de l'alarme

Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception des boutons ⏻ pour entrer en mode de répétition (9mnze).

Le mode répétition se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. L'indicateur d'alarme continuera à clignoter.

- Arrêt d'alarme

Appuyez sur ⏻. L'alarme sonnera de nouveau le jour suivant à la même heure. L'indicateur d'alarme reste allumé.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une durée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Vous pouvez choisir une durée (en minutes) avant l'arrêt automatique de l'appareil.

1. Appuyez sur la touche **SLEEP** (fonction sommeil) autant de fois que nécessaire pour sélectionner la durée souhaitée: 90-60-45-30-15-10 ou 5 minutes d'écoute.
2. Lorsque les deux haut-parleurs sont en mode de couplage, appuyez sur le bouton **ALM.** sur l'un des haut-parleurs (haut-parleur qui deviendra le haut-parleur principal (canal gauche)) jusqu'à ce que vous entendez la notification sonore «Recherche en cours» sur les deux haut-parleurs. Le haut-parleur principal (canal gauche) va connecter au second haut-parleur (canal droit). Les canaux gauche et droit seront automatiquement reconnus. Vous entendrez la notification sonore «Couplage réussi» (Stereo pairing) lorsque les deux haut-parleurs seront connectés avec succès.
3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple votre smartphone).
4. Jouez votre chanson et réglez le son prend un stéréo.
5. Appuyez sur **PAIRING** sur la télécommande pour interrompre la lecture.
6. Appuyez à nouveau sur **PAIRING** pour reprendre la lecture.
7. Maintenez enfoncé le bouton ⏮ les deux haut-parleurs principal pour déconnecter le couplage stéréo.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-880 BTC" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

ÉCOUTE DES DISQUES

1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode CD.
2. Appuyez sur ▲ pour ouvrir le tiroir de disque, insérez un disque avec l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez à nouveau sur ▲ pour fermer le tiroir de disque. L'écran affiche « LOAd » puis « rEAd » et « trACK 1 ».
3. Appuyez sur ⏯ pour lancer la lecture.

RADIO

Écoute de la radio

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode FM. La fréquence FM s'affichera.

Recherche manuelle

1. Choisissez une station autrement qu'appareil doit être transporté.
2. Réglez le volume par ⏮ ou ⏭ au niveau désiré.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ⏮ ou ⏭ pour lancer la recherche. La recherche s'arrêtera automatiquement lorsque la fonction aura trouvé une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ⏮ ou ⏭.

REMARQUE: Pour améliorer la réception radio, déployez l'antenne FM.

Stations préréglées

Cet appareil peut mémoriser 30 stations FM.

Mémoriser manuellement

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.
2. Appuyez sur ⏯ de ⏯ / appareil sur l'écran.
3. Appuyez sur ⏮ sur l'unité ou sur ▲ / ▼ de la télécommande pour choisir une chaîne de préréglage.
4. Appuyez sur ⏯ pour mémoriser.
5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:

Appuyez sur **ATS / PROG.** télécommande et l'unité enregistrera automatiquement les 30 premières stations FM. Lorsque vous mémoriserez sur une station déjà préréglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station en mémoire.

Écoute des stations préréglées

Appuyez sur ⏮ ou ⏭ sur l'unité ou sur ▲ / ▼ de la télécommande pour choisir votre station en préréglée.

Réglez le volume par ⏮ ou ⏭ au niveau désiré.

LECTURE USB

1. Connectez un appareil USB sur le port **USB MP3** de l'unité.
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir le mode USB. L'écran affiche " USb " puis affiche " rEAd ", lecture commence automatiquement.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭.

Remarques:

- Le nombre total de fichiers MP3 sur l'appareil USB ne doit pas dépasser 999.
- Soyez très prudent lorsque vous utilisez le port USB.
- La durée de lecture prend quelques secondes ou plus en fonction de la quantité de fichiers MP3 sur l'appareil USB.
- N'insérez rien d'autre qu'un périphérique USB dans le port prévu à cet effet. Vous risqueriez de l'endommager.
- Le port USB ne doit pas être utilisé pour connecter un ordinateur. Il ne sert qu'à pour endommager l'appareil.
- Il existe sur le marché de nombreux modèles de clefs USB et de lecteurs MP3. Nous ne pouvons garantir une compatibilité avec tous les formats. Merci d'utiliser un autre périphérique USB si le vôtre ne fonctionne pas.

MODES DE LECTURE (CD/USB)

Répétition de la lecture

Appuyez de manière répétée sur la touche **REP.** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition. L'indicateur de répétition s'allume

- Répétition du disque/ périphérique, l'écran affiche " rEP.dir " (MP3 seulement)
- Répétition du répertoire, l'écran affiche " rEP.F " (MP3 seulement)
- Répétition du plage, l'écran affiche " rEP.1 "
- Répétition de toutes les plages: « rEP.All »

Lecture aléatoire

Appuyez sur la touche **RAND.** sur la télécommande. L'indicateur aléatoire s'allume. Toutes les pistes seront jouées dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche **RAND.** à nouveau pour désactiver la fonction de lecture aléatoire à l'arrêt.

Lecture Programmée

1. En mode à arrêt, appuyez une fois sur le bouton ⏯ (appuyez sur la touche **PROG.** sur l'écran affiche « PrO.0 », l'indicateur de programme s'allumera.
2. Sélectionnez la piste de votre choix avec ⏮, ⏭ puis appuyez sur la touche **PROG.** pour confirmer.
3. Répétez les étapes ci-dessus pour programmer jusqu'à 99 pistes.
4. Appuyez sur ⏯ pour lancer la lecture programmée.
5. Appuyez sur ■ deux fois pour annuler la lecture programmée. Appuyez sur ■ deux fois pour annuler la fonction.

Recherche avant/arrière (sur l'écoute)

Appuyez sur ⏮ de l'appareil ou sur ▲ de la télécommande pour sélectionner la première plage du morceau actuellement en cours de lecture. Appuyez sur ⏭ pour sélectionner la première plage du morceau suivant. Appuyez sur ⏮ pour sélectionner la première plage du morceau précédent (ou disque ou de USB).

Appuyez sur la touche ⏮ de la télécommande pour lire la première piste du répertoire précédent (ou disque ou de USB).

À l'aide des touches 10/0, 10+

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de piste, et la lecture commencera automatiquement à partir de la piste choisie.

Par exemple: Si vous voulez saisir un numéro de piste supérieur à 9, utilisez les touches **+10**, puis **0-9**. Par exemple, pour saisir le numéro 23, appuyez d'abord sur la touche **+10** deux fois, puis sur la touche **3**.

Exemple 2: Pour sélectionner le 14e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **4**, puis sur la touche **+10**.

Exemple 3: Pour sélectionner le 25e piste, appuyez d'abord une fois sur la touche **5**, puis sur la touche **+10**.

(5+10+10+25)

CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE

1. Connectez votre appareil auxiliaire (ex: lecteur MP3) sur la prise **AUX IN** en haut de l'unité (câble non fourni).
2. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la source AUX. L'écran affiche « AUX ».
3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.
4. Réglez le volume sonore souhaité.
5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise **AUX IN**.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton **ALM.** pour sélectionner le mode de réveil: USB, FM, Bluetooth, CD.
2. Maintenez enfoncé le bouton **ALM.** pour entrer en mode de réglage d'alarme.
3. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité ou sur la télécommande pour régler la valeur des heures. Appuyez sur **ALM.** pour confirmer et le chiffre des minutes clignote.
4. Appuyez sur ⏮, ⏭ sur l'unité ou sur la télécommande pour régler la valeur des minutes et appuyez sur **ALM.** de nouveau. L'indicateur d'alarme reste allumé.

REMARQUES:

- Fonction d'alarme désactivée lorsque le moment de l'alarme a été atteint.
- S'il n'y a pas d'entrée de son de la part de la source du réveil de votre choix, lorsque l'alarme se déclenche, elle passera en mode FM automatiquement après environ une minute.

GB BLUETOOTH MICRO SYSTEM WITH FM RADIO, CD AND USB PORT

LOCATION OF CONTROLS

1. LED display
2. CD compartment
3. Bluetooth indicator
4. Remote sensor
5. Main speakers
6. Bluetooth® NFC Tag
7. ⏻ / SOURCE: To turn unit on/off; To select function: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
8. USB port for MP3 playback
9. AUX IN (3.5mm)
10. ⏮ ⏭ Memorization/ Stop playback

REMOTE CONTROL

1. ⏻ To mute or restore sound
2. **SOURCE**: To select Bluetooth, CD, USB, FM, AUX mode.
3. ▲, ▼: To adjust volume
4. **ALM. / SLEEP**: To select desired sound effects: DEFAULT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP
5. **LD**: To turn Loudness On/ Off
6. **DIM**: Adjust display brightness
7. **AUDIO**: button: To adjust Bass/ Treble
8. **ALM. / CLOCK / ⏭ (⏯)**: To set clock time; Stop playback; Memorization
9. **ALM. / CLOCK / ⏮ (⏯)**: To set clock time; Stop playback; Memorization
10. ▲, ▼: Select up/ down; Folder up/ down.
11. ⏮, ⏭: Skip/search/ tuning
12. **PAIRING**: Play/Pause; Bluetooth pairing function
13. **REP.**: Repeat playback
14. **RAND.**: Random; To turn on/off random play function
15. **ATS / PROG.**: Auto tuning and preset radio stations; To program playback sequence
16. **0-9, +10** button: Number entry

INSTALLING BATTERIES

Insert 2 "AAA/ LR4" batteries to the remote control prior to use. Make sure to match their polarities (+/-) to the markings inside the compartment.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be willing to recycle them. Look for special collection bins.

NOTES:

- Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the battery to prevent damage from battery leakage and corrosion.
- Dispose batteries in a manner that is environmental aspects of battery disposal.
- Do not throw batteries in fire!
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

POWER SUPPLY

AC ADAPTER

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~, 50/60Hz and should be connected to a power outlet of the correct voltage and frequency.

In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level, and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

Caution

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other devices.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use the plug power supply cord as easily accessible. If a malfunction occurs, immediately unplug the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the main disconnect device, it shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from the mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use other than the supplied unit, node power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service centre.

SETTING TIME

1. In standby mode, press and hold ⏻ to enter time setting mode and the hour digit flash.
2. Press ⏮, ⏭ on unit or ⏮, ⏭ on remote control to set the hour value. Press ⏻ to confirm and minute digits flash.
3. Press ⏮, ⏭ on unit or ⏮, ⏭ on remote control to set the minute value and press ⏻ again to confirm.

AUDIO CONTROLS

LOUDNESS

Press **LD** button on remote control to turn on / off loudness.

Loudness on: the unit displays " LOUD ".

Loudness off: the display shows " LOdF ".

BASS / TREBLE

Press **AUDIO** button on remote control to select Bass or Treble function, the corresponding function symbol appears on display, then press ▲ or ▼ to set to desired level 1-3.

Bass: The display shows: " bAS "

TREBLE: The display shows: " trE "

EQ

Press **EQ** button on remote control to toggle among the different sound effects: « FLAt » (default), « CLAS » (classic), « POP », « ROCK », « JAZZ ».

The selection is displayed briefly for few seconds.

TURNING UNIT ON/OFF

1. Press ⏻ button to turn on the unit.
2. Long press ⏻ button on unit or short press ⏻ button on remote control to turn off the unit.

SELECTING FUNCTION

When the unit is turned on, press **SOURCE** button repeatedly to select the desired function in cycle: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

1. When the unit is in BT mode, press **SOURCE** repeatedly to select Bluetooth mode. The display will show " bt ". The Bluetooth indicator will start to blink rapidly.
2. On the Bluetooth device with Bluetooth and select "MUSE M-808BTC" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed Bluetooth operation). If the Bluetooth device asks for a PIN code, enter "0000". Once connected successfully, a confirmation beep will be sounded. You will hear an indicator voice when pairing is successful. The Bluetooth indicator remains ON.
3. Start playback from your Bluetooth device. To adjust the volume, you may use either your Bluetooth device or this unit.

Using a Bluetooth Device

1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard from this unit automatically.
2. Press the ⏯ button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Press ⏮ or ⏭ to skip tracks.
4. Adjust the volume using the ▲/▼ volume buttons. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

Using a NFC Device

NFC (Near Field Communication) is a technology that enables short-range wireless communication between NFC-enabled devices, such as mobile phones.

1. Activate NFC and Bluetooth on your Bluetooth device (see the user manual of your device for details), then touch your device on the **NFC** ⏻ on unit until you hear an indication voice. The NFC device is connected to this unit via Bluetooth.
2. Select and play audio files or music on your NFC device.
3. To break the connection, tap the NFC device with the **NFC** tag ⏻ on this unit again.

Note: The operational range between the main unit and a NFC device is approximately 10 meters.

STEREO PAIRING

This function makes it possible for you to get stereo surround sound quality. It requires two Bluetooth speakers M-880 BTC in order to obtain a wireless Bluetooth stereo separation in two radio channels (right and left), you've got to purchase two M-880 BTC.

Tips: It is suggested that the distance between the main speaker and secondary speaker is within 4 meters.

1. Turn on the two Bluetooth speakers M-880 BTC. Press **SOURCE** button repeatedly to select Bluetooth mode for both speakers.
2. When both speakers are in pairing mode, press ⏏ button on one Bluetooth speaker which will become the main speaker (left channel) until you hear the indication voice "Searching". Then it will automatically connect to the secondary speaker (right channel). They will recognize the left and right channel automatically. You will hear a "Pairing Successful" indication voice "Stereo Pairing" when the two speakers are connected successfully.
3. Connect your main speaker to Bluetooth enabled device (e.g. smart phone).
4. Play your music and adjust to stereo sound.
5. Press ⏯ button on main speaker to pause playback. Press again to resume playback.
6. Press and hold ⏮ button on the main speaker to disconnect the stereo pairing.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUSE M-880 BTC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

LISTENING TO DISC

1. When the unit is ON, Press **SOURCE** repeatedly to select CD mode.
2. Press ▲ to open the disc tray, insert disc with label side facing up. Press ▲ again to close the disc tray. The display shows " Ld " and then shows " rEAd ". (Note: If there is no disc inserted, the display shows " nOdI ").
3. After a few seconds, the total number of track will appear on display for a few seconds and playback starts automatically.

RADIO

Listening to the radio

When the unit is ON, press **SOURCE** button to select Radio mode. FM frequency will be displayed.

Manual search

1. Choose your radio station with ⏮ or ⏭.
2. Adjust the volume to a desired level by ▲ or ▼ to the desired level.

Automatic search

Press and hold ⏮ or ⏭ for few seconds. The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing ⏮ or ⏭.

Note: For a better reception in FM band, extend the antenna.

Preset stations

The unit can memorize 30 FM stations.

Manual storage:

1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press ⏯ on unit or ⏯ on remote control to select a preset channel.
3. Press ⏮ to save it.

Repeat steps 1-4 to store other stations.

Automatic storage

Press **ATS** on remote control and the unit will automatically save the first 30 FM stations. When you store a station over an already been preset, the previous station will automatically be cleared and replaced by the new station.

Listen to a station preset.

1. Press **P**+ on unit or ▲ or ▼ on remote control to select your preset station.
2. Adjust the volume by ⏮ or ⏭ to the desired level.

USB PLAYBACK

1. Connect an USB device to the **USB MP3** port on unit.
2. When the unit is ON, press **SOURCE** repeatedly to select USB mode. The display shows " USb " and then shows " rEAd ", it will start playback automatically.
3. Select track with ⏮, ⏭.

Notes:

- The total number of MP3 files on the USB device should not exceed 999.
- The device may not contain more than 99 directories.
- The reading time takes about a few seconds or more depending on the amount of MP3 files and folders on USB device.
- Do not put anything other than a USB device to the port of this unit. Other objects may damage the USB mechanism.
- The USB port is not to be connected to the computer directly, for that may damage the unit.
- There are many USB devices in the market. Not all formats are guaranteed to be compatible. Please use another USB device if your device is not supported.

PLAY MODES (CD/MP3)

Repeat playback

Press **REP.** button on remote control

CD-BETRIEB

1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt um den Disc-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste ▲ um das Laufwerk zu öffnen. Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein. Drücken Sie ▲ erneut, um das Laufwerk zu schließen. Das Display zeigt „-rEAd-“. (Hinweis: Falls keine Disc eingelegt wurde, erscheint im Display die Anzeige „-no_d-“).
3. Nach einigen Sekunden wird im Display für einige Sekunden lang die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch.

HINWEIS

UKW-RUNDFUNKEMPFANG ANORDNEN

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die **SOURCE**-Taste wiederholt, um das FM-Tuner auszuwählen. Die UKW-Frequenz wird angezeigt.

Manuelle Recherche

1. Wählen Sie den gewünschten Radiosender mit der **∣◄◄ / ►►∣**.
2. Verwenden Sie die Lautstärketasten **–** oder **+** um die Lautstärke einzustellen.

Automatische Sendersuche

Halten Sie die Taste **∣◄◄ / ►►∣** etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Suche in eine der Richtungen zu starten. Die automatische Suchfunktion erkennt Sender mit starkem Signal automatisch. Die Suche stoppt automatisch beim gefundenen Sender.

Anmerkungen: Für einen besseren UKW-Empfang, rollen Sie die Kabelantenne aus.

Gespeicherte Radiosender

Das Gerät kann jeweils bis zu 30 UKW-Radiosender speichern.

Manuell speichern

1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt um den UKW-Modus auszuwählen. Das Display zeigt „-USb-“ und „-rEAd-“, und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit **∣◄◄ /►►∣** einen Titel aus.

Automatisch speichern

Halten Sie die Taste **ATS** auf der Fernbedienung. Das Gerät speichert dann automatisch die ersten 30 UKW-Sender. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird der vorhandene Sender gelöscht und automatisch durch den neuen ersetzt.

Gespeicherten Radiosender einstellen

1. Wählen Sie mit der Taste **P+** am Gerät oder mit **▲ / ▼** einen gespeicherten Radiosender aus.
2. Drücken Sie mit **+** oder **–** die Lautstärke entsprechend ein.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an die **USB MP3**-Port dieses Geräts an.
2. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt um den USB-Modus auszuwählen. Das Display zeigt „-USb-“ und „-rEAd-“, und die Wiedergabe startet automatisch.
3. Wählen Sie mit **∣◄◄ /►►∣** einen Titel aus.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Verlassen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf Stellen innerhalb des Gerätes hin, die nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden können.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen hin, die in dem beigefügten Handbuch befinden.

Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN DÜRFEN DIE GERÄTE NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitsvorschriften oder wenn diese befolgt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten.

Bitte beachten Sie, dass Sie keinen direkten Augenkontakt eingehen. Der Hinweis KLASSE 1 LASER PRODUKT befindet sich auf der Rückseite.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUKT LASER DE CLASSE 1
PRODUCT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, harte und stabile Oberfläche, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (5 cm).
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht. Bedecken Sie die Öffnungen nie z. B. Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Stellen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in die Nähe des Gerätes ab.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel prallter Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
- Wenden Netzstecker oder das Gerät nicht gewaltsam an, wenn es zu stark klebt/ zugängich sein. Um das Gerät vollständig von Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose. Sicherstellen Sie, dass der Netzstecker stets leicht zugänglich ist.
- Nehmen Sie niemals unnötige Veränderungen an den elektronischen Prämonen kann das Produkt Fehlfunktionen aufverursachen. Ein Zurückziehen auf die Werkseinstellungen kann Fehlfunktionen beheben.
- Der vorübergehende Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gerädt. Beginnen Sie den Betrieb wie gewöhnlich zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, verwenden Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Recyclingstelle in Ihrer Nähe oder Ihrer Haushaltsgeräte zu entsorgen. Informieren Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts wenden Sie sich an Ihr Stadtbüro oder an Ihren Hausmüll. Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

WARTUNG

Reinigung

ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig den Staub von den Lüftungsöffnungen hinten und an den Seiten.
- Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder Sprühreinigungsmitteln kann Verfärbungen oder Schäden verursachen.
- Wenn ein Gegenstand oder Flüssigkeit in das Gerät eingelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

HINWEISE ZU DEN DISCS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige CDs...). Sie Störungen des Gerätes hervorrufen könnten.
- Legen Sie nicht mehr als eine Disc in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Beschriften Sie Discs mit einem dauerhaft können Störungen des Gerätes hervorgerufen werden.
- Eine CD, ihre Oberfläche. Staub oder Fingerspuren aufweist, kann Störungen verursachen. Reinigen Sie solche Discs mit einem Tuch. Wischen Sie die CD immer von innen nach außen. Rühren Sie CDs nicht an zu heißen oder nasse Stellen. Auch Benzin ist nicht verwenden. Räumen Sie Ihre CDs nach dem Abspielen in der zugehörigen Hülle auf.

Wichtiger Hinweis

• Von dem Testmodell des Gerätes die eventuell vorhandene Disc herausnehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.6A Max
Ausgang: DC 12.0V ⎓ 2.0A ⊖-⊕-⊖

Verbrauch: 24.0W

RADIO

FM BF:87.5-108MHz

BLUETOOTH

Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
HF-Ausgangsleistung (Bandbreitequerz-Ausgangsleistung): -2.689 dBm
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernissen können die Reichweite des Gerätes verringern).

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem Aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton - Allgemein

- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Die Lautstärke am M-880BTC ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

- Die Taste **BT** drücken, um die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät befindet sich nicht im Verbindungsmodus. Halten Sie die Taste **BT / PAIRING** gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken.
- Löschen Sie alle zuvor gespeicherten Bluetooth-Geräte aus der Bluetooth-Handbuch befindet.
- Stellen Sie Ihr Gerät in den Bereich des Bluetooth-Empfangs von weniger als 10 Metern.

Kein Ton - Bluetooth

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Geräts.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Kein Ton - Aux-Eingang

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Aux-Eingang des M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Geräts.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Kein Ton - USB

- Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Gerät mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Geräts.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Kein Ton - Radio

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Antenne mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Kein Ton - CD

- Stellen Sie sicher, dass Ihre CD mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Schlechte Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Schlechte Bluetooth-Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Schlechte USB-Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Gerät mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Schlechte Radio-Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Antenne mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

Schlechte CD-Tonqualität

- Stellen Sie sicher, dass Ihre CD mit dem M-880BTC verbunden ist.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des M-880BTC.

MANDO A DISTANCIA

R2. Botón ▶❙ Reproducir/cambiar la unidad
R3. Botón ⏻ Expresión del sonido
R4. Botón **SOURCE** Para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
R5. Botones **∣◄◄ / ►►∣** - Ajuste del volumen
R6. Botón **EQ** Para seleccionar los efectos de sonido deseados: DEFAULT/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ POP
R7. Botón **LD**: Sonoridad activada/ desactivada
R8. Botón **DIM**: Para ajustar el brillo del display
R9. Botón **ALM / SLEEP**: Para ajustar la hora de la alarma; Para seleccionar el tiempo para el apagado automático
R10. Botón **CLOCK / ⏸/ ⏻** - Para ajustar la hora del reloj; Detener la reproducción; Encender/apagar
R11. Botón **▲** / **▼** - Para ajustar el volumen
R12. Botón **∣◄◄ / ►►∣** - Ajuste del volumen
R13. Botones **∣◄◄ /►►∣** Saltar/ Búsqueda/ Sintonización
R14. Botón **ATS / PROG.** Automatisch scannen en búsqueda de vinculación por Bluetooth
R15. Botón **REP.** Para reproducir/ pausa; función de acompañamiento Bluetooth
R16. Botón **RAND.** Para activar/desactivar la función de reproducción aleatoria
R17. Botón **BT / PAIRING** Para seleccionar modo Bluetooth; para la presión prolongada de emisoras de radio; Para programar secuencias de reproducción
R18. **0-9**: +10 botones numéricos

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Introduzca 2 pilas de tipo AAA/LR03 en el mando a distancias antes de usar el aparato. Respete las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

NOTAS:

- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o uno equivalente.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

El adaptador de corriente recomendado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y deberá encontrarse sólo a la red de suministro dentro de estas especificaciones.

NOTA: Con la intención de ahorrar energía, cuando la reproducción ha llegado a su fin o el volumen no se ha ajustado durante más de 15 minutos, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Se trata de dispositivo de desconexión. El adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Para desenchufar el cable de red, tire siempre del conector que puede acceder a esta última. Nunca tire de la propia unidad o del cable de alimentación del aparato, desconectado inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red debe estar siempre de fácil acceder el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda pisarse ni quedar atrapado. Evite que el cable o adhesivo de otro modo. Si el cable está dañado, acuda a un servicio de reparación.

AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo de espera, mantenga pulsado el botón ⏻ para entrar en el modo de ajuste de la hora. El display mostrará „-SEt-“.
2. Pulse **∣◄◄ /►►∣** en la unidad o **I◄◄ /►►I** en el mando a distancia para ajustar el valor de las horas. Mantenga pulsado el botón para un ajuste rápido de las cifras de los parpadeando.
3. Pulse **∣◄◄ /►►∣** en la unidad o **I◄◄ /►►I** en el mando a distancia para ajustar el valor de los minutos, después pulse ⏻ de nuevo para confirmar.

CONTROLES DE AUDIO

SONORIDAD LD

Pulse el botón **LD** del mando a distancia para activar / desactivar la sonoridad. Sonoridad apagada: El display muestra „-LoF-“.
Sonoridad apagada: El display muestra „-LoF-“.

GRAVES / AGUDOS

Pulse el botón **AUDIO** del mando a distancia para seleccionar la función de Graves o Agudos. El icono correspondiente aparecerá en el display, entonces pulse **∣◄◄ /►►∣** para ajustar el nivel de graves o agudos 1-3.
GRAVES: El display muestra „-bA-“.
AGUDOS: El display muestra „-tr-“.

SINCRONIZACIÓN

Sincronización Bluetooth

1. Pulse el botón **BT** para encender el aparato.
2. Mantenga pulsado el botón **BT / PAIRING** durante unos segundos hasta que el display muestre „-PAIR-“. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente.
3. En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y seleccione "MUSE M-880BTC" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth). Introduzca la clave de validez una contraseña (si fuera necesario). Después de conectarse correctamente, el indicador que acepte la conexión. Si la unidad mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth, debe conectarse correctamente. Ahora puede empezar la reproducción.
Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, debe desconectar el altavoz Bluetooth del dispositivo actual (se pasos descritos anteriormente para hacer una conexión nueva.
Si el emparejamiento no se realiza correctamente:
Si el emparejamiento no se realiza correctamente el indicador de Bluetooth parpadeo lentamente durante 3 minutos, el modo de emparejamiento. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-880 BTC" de la lista de dispositivos (ver el paso 2 más arriba)

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, deberá conectar el altavoz Bluetooth manualmente. Pulse el botón ⏻ Use de Audio (stereo) or similar.* Utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar.
- Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague el altavoz Bluetooth y vuelva a encenderlo para volver a intentar. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender el altavoz, intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Sincronización USB

Inserte un dispositivo de almacenamiento (ver la sección anterior)haga funcionar su dispositivo. Es posible controlar la reproducción entre dispositivos con la función NFC, como teléfonos móviles.

Cuando la unidad está encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. El display mostrará „-bt-“. El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente.

Active la función NFC y Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (consulte el manual del usuario de su dispositivo para más detalles), toque brevemente la etiqueta **NFC** ⓝ de la unidad con el dispositivo NFC hasta que oiga una voz de indicación. El dispositivo NFC estará conectado a esta unidad vía Bluetooth.

Seleccione y reproduzca archivos de audio o música en su dispositivo NFC.

Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo **NFC** ⓝ de esta unidad.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 metros.

VINCULACIÓN ESTÉREO

Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-880 BTC para realizar una separación estéreo del canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-880 BTC.

Para vincular, asegúrese que la distancia entre el altavoz principal y el secundario sea inferior a 4 metros.

- Cancelación de alarma

En el modo de espera, pulse el botón **ALM**, repetidamente para seleccionar < OFF > para cancelar la alarma. El indicador de la alarma desaparecerá.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que he de transcurrir antes del apagado automático del aparato.

Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha transcurrir antes del apagado automático del aparato:

1. Pulse el botón **ALM / SLEEP** repetidamente para seleccionar 90-60-45-30-15-10 o 5 minutos. El display mostrará „-SLEEP-“ indicador SLEEP se ilumina.
2. Para cancelar la función de apagado automático, pulse el botón **SLEEP** repetidamente hasta que se muestre "**OFF**". El indicador SLEEP se apagará.

Notas:

1. Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.
2. Pulse el botón **ALM / SLEEP** para ver el tiempo que queda hasta que se apaga.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **DIM**. del mando a distancia para seleccionar el brillo de la pantalla: alto, bajo o apagado.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.

- Utilice un paño suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificiosde ventilación de la parte trasera para evitar que se acumule polvo.
- El uso de disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el aparato.
- Si un objeto o un líquido penetra en el aparato, desenchufelo inmediatamente y póngase en contacto con personal del técnico cualificado.

Notas relativas a los discos

- No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.), ya que podrían ocasionar un fallo en el funcionamiento del aparato.
- No introduzca más de un disco en la bandeja.
- No intente abrir el compartimento del disco durante la reproducción.
- No toque la lente del reproductor; si lo hace, podría producirse un fallo en el funcionamiento del aparato.
- Un disco cuya superficieesté rayada, contenga polvo o huellas puede ocasionar fallos en el funcionamiento del aparato. Limpie el reproductor de vez en cuando; limpie el disco con un paño limpio. Para ello, frótelo desde el centro hacia los bordes.
- No deje discos en lugares con temperaturas elevadas o una humedad excesiva, pudiendo dañarse deformarse. Una vez que haya escuchado el disco, guárdelo en su estuche.

Nota importante

• Retire el disco del compartimento cuando transporte el aparato.

FICHA TÉCNICA

GENERAL:

Entrada: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.6A Max
Salida: CC 12.0V ⎓ 2.0A ⊖-⊕-⊖
Consumo: 24.0W

RADIO

FM BF:87.5-108MHz

BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480Hz
Salida de corriente RF (máx.): -2.689 dBm
Distancia operativa: Hasta 10 m: modelos en espacio abierto (la pared y las obstrucciones pueden reducir el rango operativo).

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de solicitar un servicio técnico.

No hay energía

• Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- El volumen del M-880BTC está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No activa la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está conectada a otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y luego intérnelo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

La marca de identificación se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiación láser invisible en caso de apertura o fallo de los cierres de seguridad.

Evite exponerse directamente al haz. El aparato cuenta con un producto LÁSER DE CLASE 1. La marca de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUKT LASER DE CLASSE 1
PRODUCT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ATENCIÓN

- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Deje libre alrededor del dispositivo suficiente espacio para ventilar el dispositivo. Se la correcta ventilación del mismo.
- No cubra las aberturas de ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca del mismo.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- No coloque objetos llenos de líquidos, como por ejemplo un jarrón, encima del aparato.
- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al dispositivo de desconexión debe estar siempre que complete la alimentación del aparato, desenchufelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al dispositivo de desconexión. Para cortar por completo el acceso al mismo está despejado.
- Para cortar por completo la alimentación electroestáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, usted deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones.
- En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un punto limpio para el reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca de los puntos de reciclado de su localidad. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

IT MICRO-IMPIANTO BLUETOOTH CON RADIO FM, CD E LETTORE USB

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. Sportello CD
3. Indicatore del Bluetooth
4. Tasto **BT / PAIRING** premuti per il telecomando
5. Altoparlanti
6. Tag **NFC** ⓝ
7. **⏏ / SOURCE**: Attivazione e disattivazione dell'apparecchio; selezione della funzione: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX
8. Tasto **ALM**: Impostazione della sveglia
9. Porta **AUX-IN**
10. Ingresso per microfono (3,5 mm)
11. **▶❙** / Memorizzazione; arresto della riproduzione
12. **∣◄◄ /** Riproduzione/ Pausa; Funzione di vincolazione per Bluetooth
13. **I◄◄ /►►I**: Bluetooth pairing function
14. **P+** : Avanzar a la siguiente emisora de radio programmata;
15. **▲** : Para abrir/ cerrar la bandeja de los discos
16. Antena alámbrica FM
17. Toma DC
18. Indicador de repetición
19. Indicador de reproducción aleatoria
20. Indicador de programa
21. Indicador de alarma
22. Indicador de temporizador de apagado automático

1. Encienda los dos altavoces Bluetooth M-880 BTC. Presione repetidamente el botón SOURCE para seleccionar el modo Bluetooth para ambos altavoces.
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, presione el botón **▲** en uno de los altavoces Bluetooth, el cual se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo). El indicador Bluetooth de la indicación de voz "Buscando" (Searching), a continuación buscará y conectará el altavoz secundario (canal derecho). Finalmente, el altavoz principal emitirá la indicación de voz "Emparejado" (Paired) (indicación de voz "Emparejado" (Paired) cuando ambos altavoz se hayan conectado exitosamente.
3. Conecte el altavoz principal al dispositivo con Bluetooth activado (por ejemplo, un smartphone).
4. Reproduzca la canción y escuche el sonido en estéreo.
5. Presione el botón **▶❙** del altavoz principal para pausar la reproducción. Presione nuevamente el botón para reanudar la reproducción.
6. Mantenga presionado el botón **▶❙** en el altavoz principal para desconectar el vinculación estéreo.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-880 BTC » cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo disco.
2. Pulse el botón **▲** para abrir la bandeja para discos. Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse de nuevo **▲** para cerrar la bandeja para discos. La pantalla muestra „-rEAd-“ y luego muestra „-rEAd-“. (Nota: Si no se hubiera introducido ningún disco, el display mostrará „-no_d-“).
3. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.

ESCUCHO DI CD

1. Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità CD premere più volte il tasto **SOURCE**
2. Premere il tasto **▲** per aprire il vano CD. Inserire un CD con il lato opaco rivolto verso l'alto. Premere nuovamente il tasto **▲** per chiudere il vano CD. Il display mostra „-Cd-“ e poi mostra „-rEAd-“. (Nota: se nel vano CD non è inserito nessun CD, sul display viene visualizzato il messaggio „-no_d-“).
3. Dopo alcuni secondi, sul display viene visualizzato per alcuni istanti il numero totale di tracce, quindi l'apparecchio avvia la riproduzione in automatico.

RADIO

Ascolto della radio

Da apparecchio acceso, per selezionare la modalità FM premere più volte il tasto **SOURCE**. Verrà visualizzata la frequenza FM.

Sintonizzazione automatica

1. Sintonizzare sulla stazione desiderata premendo i tasti **∣◄◄ / ►►∣**.
2. Regolare il volume al livello desiderato con i tasti **–** o **+**.

Ricerca automatica

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **∣◄◄ / ►►∣**. La funzione di ricerca automatica rileverà la stazione con segnale forte. Quando la radio corrisponde alla stazione, limpie e premere il tasto **∣◄◄ / ►►∣** per selezionare la traccia desiderata.

Memorizzazione automatica

Premere il tasto **ATS** sul telecomando per consentire all'apparecchio di memorizzare in automatico le prime 30 stazioni. Se una stazione è già memorizzata in una posizione della presselezione già occupata, la stazione precedentemente salvata verrà automaticamente sostituita dalla nuova stazione.

Ascoltare le preselezioni

1. Premere i tasti **P+** per selezionare una stazione memorizzata.
2. Regolare il volume al livello desiderato premendo i tasti **–** o **+**.

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Dalla modalità standby, premere per almeno 2 secondi il tasto **⏻** per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Il cifre dell'ora lampeggiano sul display.
2. Premere i tasti **∣◄◄ / ►►∣** sull'unità oppure i tasti **I◄◄ / ►►I** sul telecomando per impostare i valori dell'ora. Premere ⏻ per confermare: le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
3. Premere i tasti **∣◄◄ / ►►∣** sull'apparecchio o i tasti **I◄◄ / ►►I** sul telecomando per impostare i valori dei minuti, quindi premere di nuovo il tasto ⏻ per confermare.

CONTROLLI AUDIO

LOUDNESS

Premere ripetutamente il tasto LOUDNESS premere il tasto **LD** sul telecomando. Funzione Loudness attiva: sul display è visualizzata la dicitura "-LoF-".
Funzione Loudness disattivata: sul display è visualizzata la dicitura "-LoF-".

BASSI / ALTI

Per selezionare la funzione Bassi o la funzione Alti premere il tasto **AUDIO** sul telecomando: sul display viene visualizzata l'icona corrispondente. Quindi premere i tasti **∣◄◄ / ►►∣** per regolare il livello 1-3.
Bassi: Icona „-bA-“
Alti: Icona „-tr-“

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO L'APPARECCHIO

1. Premere il tasto ⏻ per accendere l'apparecchio.
2. Tenere premuto il tasto ⏻ per spegnere l'apparecchio o premere brevemente il tasto ⏻ sul telecomando per spegnere l'apparecchio.

SELEZIONE DELL'ORIGINE

Da apparecchio acceso, premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare l'origine desiderata nel seguente ordine: Bluetooth, CD, USB, FM, AUX.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

1. Premere più volte il tasto **BT / PAIRING** per selezionare la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE**. Il display mostra „-bt-“ e quindi „-PAIR-“. L'indicatore Bluetooth inizia a lampeggiare rapidamente.
2. Attivare la funzionalità Bluetooth del dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-880BTC" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth per informazioni dettagliate sulle operazioni di connessione). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono la conferma della connessione. Dopo aver effettuato correttamente la connessione, l'indicatore Bluetooth sul display della unità smetterà di lampeggiare. Nota: Se si desidera connettere l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth, è necessario prima disconnettere quello precedente, quindi seguire i passaggi sopra indicati per stabilire una nuova connessione.

Riconnessione

Per accedere alla modalità di associazione tenere premuto il tasto **BT** fino a quando sul display non viene visualizzata la dicitura „-PAIR-“. Quindi selezionare "MUSE M-880BTC" dall'elenco del proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-880BTC" dall'elenco dei dispositivi rilevati (vedi punto 2).

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo Bluetooth, potrebbe