

# Gigaset DL780 Plus

Un pack téléphone fixe + combiné sans fil :  
liberté et flexibilité optimales à la maison



- Un téléphone filaire et un combiné sans fil parfaitement synchronisés qui garantissent une liberté de mouvement maximale
- Annuaire centralisé de 99 noms et numéros
- Liste d'appels synchronisée entre les 2 téléphones pour les appels entrants et manqués
- Liste noire synchronisée de 32 numéros
- Excellente qualité audio
- Touche « Audio boost » pour un son amplifié
- Grands écrans aux contrastes élevés pour une lisibilité parfaite
- Grandes touches de numérotation directe programmables pour une communication rapide (A-D sur DL780 / A-B sur DL780 H)
- Installation simple : Plug and Play



# Gigaset DL780 plus

Téléphone filaire

Combiné

## Fonctionnalités

### Qualité audio

- Excellentes performances audio avec un niveau de volume élevé
  - Touche « Audio-boost » pour plus de volume
  - Fonction mains-libres avec une très bonne qualité audio
  - Volume de sonneries : 7 niveaux + crescendo
  - Volume haut-parleur : 8 niveaux
  - Compatible avec les appareils auditifs
- Acoustique optimisée, haute qualité sonore
  - Mode mains libres sur le combiné
  - Mode Boost pour un volume encore plus fort
  - 2 sons du combiné disponibles (haut/bas)
  - 5 niveaux de volume de sonnerie
  - Compatible avec les appareils auditifs

### Écran

- Large écran lumineux 78 x 46 mm
  - Contraste ajustable
  - Mode veille :
    - Date et heure
    - Nouveaux messages
  - En conversation : durée de la conversation
- Large écran noir et blanc rétro-éclairé
  - 34 x 37 mm (H x L), 5,1 cm / 2" (diagonale), 96 x 64 pixels
  - Haut niveau de lisibilité :
    - Contraste élevé ajustable
    - Écran principal avec une icône par écran
    - Mode Jumbo : police de caractères plus grande pour la numérotation
  - En mode veille :
    - Affichage de la date et de l'heure
    - Affichage du niveau de champs et du niveau de charge de la batterie
    - Affichage des nouveaux messages
  - Pendant un appel : affichage de la durée de l'appel

### Clavier

- Clavier ergonomique de haute qualité avec de larges touches individuelles
  - 4 touches directes programmables (A-D)  
Touche A rouge : affectée à un numéro à appeler en cas d'urgence
  - Activation et désactivation de la sonnerie via la touche \*
  - Touche « R » (« Flash time » programmable)
- Clavier ergonomique en matériau de haute qualité
  - 2 touches de numérotation directe programmables (A - B) pour les numéros de téléphone importants
  - Clavier rétro-éclairé : couleur ambrée
  - Touches à gros caractères
  - Touche « décrocher » avec fonction mains-libres
  - Touche de navigation 4 directions
  - Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse #
  - Activation/désactivation de la sonnerie via la touche de navigation

# Gigaset DL780 plus

## Téléphone filaire

## Combiné

### Menu

- Menu principal lisible avec 1 item par écran
- Opération simple via des sous-menus textuels

- Interface utilisateur moderne et intuitive pour un fonctionnement aisé dans plusieurs langues
- Menu principal simplifié et pratique avec 1 élément par écran et touche de fonction
- Fonctionnement simple via des sous-menu texte et des touches de fonction

### Répertoire et numérotation

- Répertoire jusqu'à 99 entrées
- Liste noire : 32 numéros
- Recomposition des 10 derniers numéros
- Numérotation directe hors de la liste des appelants
- Indication du nom et du numéro de l'appelant (CLIP / CNIP)<sup>1</sup>
- Pré-numérotation avec correction possible
- Numérotation abrégée (touches 1-9)

- Répertoire jusqu'à 99 contacts
- Pré-numérotation avec correction possible
- Recomposition des 10 derniers numéros
- Numérotation rapide programmable par l'utilisateur via les touches 1 à 9
- Liste noire : 32 numéros

### Affichage et signalisation des appels

- Signalisation visuelle lors d'un appel entrant via :
  - l'écran
  - la LED lumineuse sur l'avant du poste
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (n'affecte pas les appelants VIP)
- Sonneries sélectionnables :
  - 10 mélodies
  - 7 niveaux de volume + crescendo

- Affichage de l'appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
- Affichage visuel des appels sur l'écran
- Sonneries paramétrables :
  - 10 mélodies dans le combiné
  - 5 niveaux de volume + OFF
- Sonneries individuelles pour les appels internes/externes
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (n'affecte pas les numéros enregistrés sous les touches A et B)

### Affichage de la liste des appelants/des appels manqués

- Affichage de la liste des appels manqués
- Liste des appelants synchronisée pour 25 appels entrants (appels reçus et manqués)
- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

- Affichage à l'écran et touche indiquant les appels manqués
- Accès facile aux appels manqués via une touche dédiée
- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués
- Liste des 25 derniers appels avec numéro / nom et heure

# Gigaset DL780 plus

## Téléphone filaire

## Combiné

### Fonctions additionnelles

- Installation « Plug & Play »
  - Réglage automatique de la date et l'heure depuis le réseau
  - Fonction réveil
- « Plug & Play » - installation très simple: déballer, brancher et passer un appel (combiné déjà inscrit sur la base)
  - Fonction de réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
  - Fonction appel direct : sélection d'un numéro en appuyant sur une touche quelconque

### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x l x L) : 78 x 200 x 195 mm (combiné inclus)
  - Poids : environ 590 g
  - Alimentation: 230 V par bloc secteur enfichable
- Dimensions (H x l x L) : 173 x 52 x 28 mm
  - Poids : 122 g
  - Autonomie en veille / en communication : 200 heures max / 10 heures max
  - Portée<sup>2</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 m / 300 m
  - Batterie : 2 x AAA NiMH rechargeables
  - Temps de charge : environ 5 heures
- Base de chargement :
- Alimentation : 230 V par bloc secteur enfichable
  - Dimensions (H x l x L) : 48 x 88 x 90 mm
  - Poids : environ 55 g

### ECO DECT

- Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activables manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte
  - Eco Mode+<sup>3</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise

### Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Connexion principale / HA / PBX
- **Standards** : DECT

Référence	Couleur	Gencod
DL780 Plus	Noir	4250366862798

1. Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau 2. Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO) 3. Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le Mode « sans émission » (ECO plus)  
\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement