



Cuisinière mixte

Avec une table de cuisson mixte, c'est l'avantage de vous offrir toute la flexibilité dont vous avez besoin pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson

Bénéfices et Caractéristiques

Une table mixte vous offre le meilleur des deux modes de cuisson

Cette table mixte combinant des foyers gaz et électrique, vous offre le meilleur des deux univers. Utilisez le type de cuisson qui correspond le mieux à vos besoins de cuisson et au meilleur moment.

Porte du four plein verre démontable sans outil

Toutes nos cuisinières sont équipées d'une porte plein verre facile d'entretien et démontable sans outils.

- Cuisinière 50x60
- Table: Mixte gaz/électrique
- 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
- Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage électronique
- Foyer avant gauche: Gaz semi-rapide, 2000W/71mm
- Foyer arrière gauche: rapide, Plaque électrique, 1500W/145mm
- Foyer avant droit: Gaz rapide, 3000W/102mm
- Foyer arrière droit: Gaz auxiliaire, 1000W/55mm
- FOUR : Electrique
- Four Convection naturelle
- Nettoyage four: Catalyse
- Grilloir Electrique 1650 W
- Classe énergétique A*
- Classe énergétique A**
- Eclairage intérieur 15 W

Spécifications techniques

Couleur	Blanc	Cordon fourni (en m):	Non
Technologie de chauffe de la table	Mixte gaz/électrique	Poids appareil brut (Kg)	44
Source de chaleur	Electrique	Poids appareil net (Kg)	41
Volume utile cavité (L)	60	Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x565x710
Taille de la cavité	volume moyen	Code EAN	7332543792665
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat		
Type de plats	1 plat multi-usages		
Rangement:	Grand tiroir		
Consommation énergétique CN (kWh)*	0.76		
Mode de cuisson déterminant la classe énergétique	Conventional		
Puissance électrique totale maximum (W)	4176.1		
Hauteur (mm)	855à la table /1440couv.ouvert /880couv.fermé		
Largeur (mm)	500		
Profondeur (mm)	600		
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328x408x416		
Niveau sonore dB(A)**	0		
Surface cuisson plus large support (cm ²)	1164		
Temps de cuisson charge normalisée (CN)	45		
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W)	0		

